



GY-HC550EC/GY-HC500EC 固件升级 (V0300)

这是有关功能添加 / 更改及屏幕显示更改的通知。请与“使用说明书”一并阅读。

● 为默认值

- 当 [网络] → [实时视频流] → [可选适配器] 配置为“开”时, [帧率] 可配置为 4:2:0/10bit。
当 [可选适配器] 配置为“开”, 选择 [网络] → [实时视频流] → [帧率]
[设置值 : 60p 、60p 、60p、30p] (当 [A 帧率] 配置为“60p”时)
[设置值 : 50p 、50p 、50p、25p] (当 [A 帧率] 配置为“50p”时)

- [覆盖设置] → [输出] → [SDI (固定)] 项目更改为 [SDI/LCD/VF]。 

[覆盖设置] → [输出] → [SDI/LCD/VF]

· 开 :

在 SDI 输出, LCD 输出和 VF 输出上显示叠加图。

· 关 :

在 SDI 输出, LCD 输出和 VF 输出上不显示叠加图。

[设置值 : ● 开、关]

注 : _____

- 当 [网络] → [实时视频流] → [可选适配器] 配置为“开”时, 该项目固定为“开”。

- 当 [A 格式] 配置为“MP4”时, 可以使用备份录制。

注 : _____

- 仅录制视频, 不录制音频。